

# PARABOLINSTALLATION - NORDENPAKET

Gratulera till ditt val av vårt Nordenpaket, ett paket bestående av högkvalitativa produkter till ett lågt pris. Nedan har du en kort installationsanvisning till våra nordnenpaket, mycket nöje!

## Förberedelser

1. Ta fram grundriktning och elevationsvinkel för din parabol - [www.dishpointer.com](http://www.dishpointer.com)
2. Kontrollera att det är fri sikt till satelliterna där du tänkt montera parabol.
3. Se till att fästet är korrekt monterat, både horisontellt och vertikalt.
4. Sätt ihop parabolens så att den är korrekt monterad enligt parabolens bruksanvisning.
5. Justera lutningen på parabolens (elevationsvinkeln) efter värdet du fick vid punkt 1 eller 2, använd gradtavlan på parabolens beslag. Använd den högra gradtavlan (sett bakifrån parabolens)

## Nedanstående anvisningar syftar på att du står framför parabolens

### Mottagning för Hotbird 13e och Astra 19.2e

1. Montera mikrovågshuvudena i dubbelhållaren.
2. Anslut koaxialkabeln från din digitalmottagare till det **högra** mikrovågshuvudet (**Hotbird 13e**)
3. Se nu till att få en signal från **Hotbird 13e** - Se bruksanvisningen till din satellitmottagare.
4. Koppla bort koaxialkabeln från mikrovågshuvudet och anslut den till "**Receiver**" i den medföljande switchen.
5. Anslut de korta koaxialkablarna i nedanstående följd.
  - 5a. - Anslut koaxialkabel från högra mikrovågshuvudet i "**LNB1**" (**Hotbird 13e**)
  - 5b. - Anslut koaxialkabel från vänstra mikrovågshuvudet i "**LNB2**" (**Astra 19.2e**)
6. Se bruksanvisning till din satellitmottagare gällande konfiguration av switchen.
  - 6a. - Se till att din satellitmottagare är inställd på **Diseqc Port A** eller **1** på **Hotbird 13e**
  - 6b. - Se till att din satellitmottagare är inställd på **Diseqc Port B** eller **2** på **Astra 19.2e**

### Mottagning för Thor 0.8w och Sirius 4.8e/Astra 4D

1. Montera mikrovågshuvudena i dubbelhållaren.
2. Anslut koaxialkabeln från din digitalmottagare till det **högra** mikrovågshuvudet (**Thor 0.8w**)
3. Se nu till att få en signal från **Thor 0.8w** - Se bruksanvisningen till din satellitmottagare.
4. Koppla bort koaxialkabeln från mikrovågshuvudet och anslut den till "**Receiver**" i den medföljande switchen.
5. Anslut de korta koaxialkablarna i nedanstående följd.
  - 5a. - Anslut koaxialkabel från högra mikrovågshuvudet i "**LNB1**" (**Thor 0.8w**)
  - 5b. - Anslut koaxialkabel från vänstra mikrovågshuvudet i "**LNB2**" (**Sirius 4.8e/Astra 4D**)
6. Se bruksanvisning till din satellitmottagare gällande konfiguration av switchen.
  - 6a. - Se till att din satellitmottagare är inställd på **Diseqc Port A** eller **1** på **Thor 0.8w**
  - 6b. - Se till att din satellitmottagare är inställd på **Diseqc Port B** eller **2** på **Sirius 4.8e/Astra 4D**