

Einkabel-Multischalter | 4 in 6
Unicable multiswitch | 4 in 6

basic-line

- im Wetterschutzgehäuse zur Mastmontage
- zum Anschluss von sechs Receivern an einem Quattro-LNB
- 1 Teilnehmerausgang für max. 6 Receiver gemäß EN 50494
- AGC (Automatische Verstärkungsregelung) Ausgangspegel konstant 90 dBµV bei Eingangspegel 60...90 dBµV
- Stromversorgung durch externes Schaltnetzteil SZU 99-22 (siehe Seite 174)
- in weather-proof housing
- for connection of six receivers to one Quattro LNB
- 1 output for max 6 receivers according to EN 50494
- AGC (automatic gain control) constant 90 dBµV output level at 60...90 dBµV input level
- powered by ext. switching power supply SZU 99-22 (see page 174)



Artikel
Article

SES 46-00

Artikelnummer
 Part No.

SES04600

Verpackungseinheit
 Packing unit

1



Eingänge
 Inputs

4

Teilnehmerausgänge
 Subscriber ports

1 × 6

Anschließbare Receiver
 Connectable receiver

6 (in Reihe)
 6 (in series)

Frequenzbereich (terrestrisch/SAT)
 Frequency range (terrestrial/SAT)

950...2200 MHz

Eingangspegel
 Input level

60...90 dBµV

Übertragungsfrequenzen
 Transmission frequencies

1280 MHz | 1382 MHz | 1484 MHz | 1586 MHz | 1688 MHz | 1790 MHz

Ausgangspegel
 Output level

90 dBµV geregelt
 90 dBµV controlled

HF-Anschlüsse
 RF-Connectors

F

Stromaufnahme
 Current consumption

230 mA

Durchgangsstrom
 Max current

500 mA

DC-Anschluss
 DC Connector

F

Maße ca.
 Dimensions appr.

195 × 120 × 30 mm

* Planung mit AND-Software siehe Seite 197/Planning with AND software see page 197

